

5584ИД14(А)Т

Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе

Микросхемы представляют собой быстродействующую логическую схему, изготовленную по КМОП технологии и предназначенную для использования в высокопроизводительных вычислительных системах с широким диапазоном напряжения питания.

Микросхемы допускают возможность работы в режиме превышения напряжения по входу до 7 В без ухудшения характеристик и надежности микросхем. Данная возможность позволяет использовать микросхемы в радиоэлектронных устройствах для сопряжения микросхем с напряжениями питания 5 В и 3 В, исключает выход из строя микросхемы при аварийном отключении источника напряжения питания.

Применение блока формирования выходного фронта в составе микросхемы позволяет уменьшить амплитуду помех при одновременном переключении выходов в одно и то же состояние.

Входные и выходные уровни микросхем соответствуют уровням КМОП.

Особенности:

- Диапазон напряжения питания от 2.0 до 5.5 В.
- Выходной ток 12 мА.
- Низкий ток потребления: 0.2 мкА (типичное значение) при $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Допустимое значение статического потенциала не менее 2000 В.
- Диапазон рабочих температур среды от минус 60 до плюс 125 $^{\circ}\text{C}$.
- Сбалансированная задержка распространения сигнала.
- Обеспечивает режим превышения напряжения по входу.
- Низкий уровень шума при одновременном переключении выходов в одно и то же состояние:
 $V_{OLP} = 0.8\text{ В (max)}$.

Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы не регламентируется.

Наиболее близкими по составу параметров разрабатываемой схемы являются микросхемы серии 74VHCxxx ф. Toshiba, Япония, прямой аналог отсутствует.


Микросхема изготавливается в 16-выводном металлокерамическом корпусе типа 402.16-32.
Первый вывод обозначен точкой.

Микросхемы должны быть стойкими к воздействию специальных факторов согласно таблице

Условное обозначение микросхемы	Группа исполнения для специального фактора						
	7И1	7И6	7И7	7С1	7С4	7К1	7К4
5584xxxxТ	3Ус	4Ус	0.2×5Ус	10×1Ус	1Ус	5×1К	0.5×1К
5584xxxxАТ	4Ус	6Ус	0.2×5Ус	10×1Ус	1Ус	5×1К	0.5×1К

Предельно допустимые и предельные режимы

Наименование параметров режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Норма		Норма	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	U_{CC}	2.0	5.5	-0.5	7.0
Входное напряжение низкого уровня, В, – при $U_{CC} = 2.0$ В	U_{IL}	0	0.5	–	–
– при $U_{CC} = (3.0 - 5.5)$ В		0	$0.3U_{CC}$		
Входное напряжение высокого уровня, В, – при $U_{CC} = 2.0$ В	U_{IH}	1.5	U_{CC}	–	–
– при $U_{CC} = (3.0 - 5.5)$ В		$0.7U_{CC}$	U_{CC}		
Входное напряжение, В	U_I	0	5.5	-0.5	10.0
Напряжение, прикладываемое к выходу, В	U_O	0	U_{CC}	-0.5	$U_{CC} + 0.5V$, 10 В ¹⁾
Напряжение, прикладываемое к выходу в режиме превышения ²⁾ , В	U_{OPD}	0	5.5	0	10.0
Входной ток диода, мА, $U_I \leq -0.5$ В	I_{IK}	–	–	–	$ -25 $
Выходной ток диода, мА, $U_O < -0.5$ В, $U_O > U_{CC} + 0.5$ В	I_{OK}	–	–	–	$ \pm 25 $
Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OL}	–	12	–	–
Выходной ток высокого уровня, мА	I_{OH}	–	$ -12 $	–	–
Постоянный ток вывода питания или общего вывода, мА					75
Длительность фронта, спада входного сигнала (за исключением входов триггера Шмитта), нс	t_{LH}, t_{HL}	–	3 ³⁾	–	–
Емкость нагрузки, пФ	C_L	–	50	–	500
¹⁾ Предельный режим от ($U_{CC} + 0.5$ В) до 10 В допускается, когда выход микросхемы находится в состоянии "Выключено".					
²⁾ Режим превышения: $U_{CC} = 0$ В.					
³⁾ Длительность фронта, спада входного сигнала (без гарантии динамических параметров) не более 300 нс при $U_{CC} = (3.3 \pm 0.3)$ В, не более 90 нс при $U_{CC} = (5.0 \pm 0.5)$ В					



Допускается подача входных сигналов на микросхемы и их снятие при выключенном источнике питания.

Рекомендуется вывод "Питание" соединять с выводом "Общий" через конденсатор емкостью $0.1 \text{ мкФ} \pm 10\%$.

При эксплуатации незадействованные входы следует подключать к источнику питания или к общему выводу.

Микросхемы по выходу обеспечивают согласование с 75-омной линией. Диаграмма соответствия параметров транзисторов выходных каскадов требованиям передачи сигналов в линию с волновым сопротивлением 75 Ом приведена на рисунке 1.

Допускается подавать на выход в активном состоянии напряжение от $(U_{CC} + 0.5 \text{ В})$ до 10 В с ограничением по току 25 мА.

Сопротивление выходных транзисторов микросхем при условии эксплуатации в соответствии с ТУ соответствует требованию ослабления отраженного сигнала от конечной нагрузки линии с волновым сопротивлением 75 Ом. Наличие запасов для наихудших

условий по параметрам $U_{OL} \leq 1.65 \text{ В}$, $U_{OH} \geq 3.85 \text{ В}$ позволяет обеспечить требуемую помехоустойчивость (на уровне 30 %) при работе на линию с волновым сопротивлением 75 Ом.

Диаграмма соответствия параметров транзисторов выходных каскадов микросхем требованиям передачи сигналов в линию с волновым сопротивлением 75 Ом (для наихудшего случая – передачи сигнала на вход микросхемы без подключения согласующего резистора на конце линии)

Таблица истинности

Вход			Выход			
$\overline{ST}$	A0	A1	$\overline{Q0}$	$\overline{Q1}$	$\overline{Q2}$	$\overline{Q3}$
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	H	L	H	L	H	H
L	L	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L

Примечание –
H – высокий уровень напряжения;
L – низкий уровень напряжения ;
X – любой уровень напряжения – низкий или высокий

Назначение выводов

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	$\overline{1ST}$	Вход разрешения
02	1A0	Вход адреса
03	1A1	Вход адреса
04	$\overline{1Q0}$	Выход
05	$\overline{1Q1}$	Выход
06	$\overline{1Q2}$	Выход
07	$\overline{1Q3}$	Выход
08	GND	Общий вывод
09	$\overline{2Q3}$	Выход
10	$\overline{2Q2}$	Выход
11	$\overline{2Q1}$	Выход
12	$\overline{2Q0}$	Выход
13	2A1	Вход адреса
14	2A0	Вход адреса
15	$\overline{2ST}$	Вход разрешения
16	V _{CC}	Вывод питания от источника напряжения

Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Напряжение питания, U _{CC} , В	Норма параметра		Температура среды, °C		
			не менее	не более			
Выходное напряжение высокого уровня, В, при I _{OH} = -50 мкА	U _{OH}	2.0	1.9	—	25±10, -60, 125		
		3.0	2.9				
		4.5	4.4				
при I _{OH} = -6 мА		3.0	2.58		25±10		
		3.0	2.38		-60, 125		
при I _{OH} = -12 мА		4.5	3.94		25±10		
		4.5	3.70		-60, 125		
Выходное напряжение низкого уровня, В, при I _{OL} = 50 мкА	U _{OL}	2.0	—	0.1	25±10, -60, 125		
		3.0		0.1			
		4.5		0.1			
при I _{OL} = 6 мА		3.0		0.36	25±10		
		3.0		0.50	-60, 125		
при I _{OL} = 12 мА		4.5		0.36	25±10		
		4.5	0.50		-60, 125		
Входной ток низкого уровня, мкА	I _{IL}	5.5	—	-0.2	25±10		
		5.5		-2.0	-60, 125		
Входной ток высокого уровня, мкА	I _{IH}	5.5		0.2	25±10		
		5.5		2.0	-60, 125		
	I _{IH1}	0		0.2	25±10		
		0		2.0	-60, 125		
Ток потребления, мкА	I _{CC}	5.5		4.0	25±10		
		5.5		80.0	-60, 125		
Выходной ток утечки в режиме превышения, мкА, при U ₀ = 5.5 В	I _{OPD}	0		—	2.0	25±10	
		0			20.0	-60, 125	
Время задержки распространения при включении, выключении, нс, от входа А к выходу $\overline{Q}$, при C _L = 50 пФ	t _{PHL} , t _{PLH}	3.3±0.3			17.0	25±10	
		5.0±0.5			11.2		
		3.3±0.3			20.0	-60, 125	
		5.0±0.5			13.2		
		от входа $\overline{ST}$ к выходу $\overline{Q}$			3.3±0.3	14.8	25±10
					5.0±0.5	10.2	
3.3±0.3					17.8	-60, 125	
5.0±0.5					12.2		
Примечания Знак "минус" перед значением тока указывает только его направление (вытекающий ток). За величину тока принимается абсолютное значение показаний измерителя тока							