


136ЛН1 К136ЛН1

Микросхема представляет собой 6 логических элементов НЕ.
Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,45 г



Условное графическое обозначение
К136ЛН1

Назначение выводов: 1 — вход X1; 2 — выход Y1; 3 — вход X2; 4 — выход Y2, 5 — вход X3; 6 — выход Y3, 7 — общий; 8 — выход Y4; 9 — вход X4; 10 — выход Y5; 11 — вход X5; 12 — выход Y6; 13 — вход X6; 14 — напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания ..	5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня ..	< 0,3 В
Выходное напряжение высокого уровня ..	> 2,4 В
Входной ток низкого уровня	< 0,35 мА
Входной ток высокого уровня	< 20 мкА
Входной пробивной ток	< 0,2 мА
Ток короткого замыкания	-3 - 20 мА
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения	< 5,7 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	< 2,7 мА
Время задержки распространения при включении ..	< 35 нс
Время задержки распространения при выключении ..	< 45 нс

**Предельно допустимые режимы эксплуатации
микросхем серии К136**

Напряжение источника питания	< 6 В
Кратковременное напряжение источника питания (5 мс)	< 7 В
Постоянное напряжение на входе	> -0,3 В
Напряжение на входе закрытой схемы	< 5,25 В
Вытекающий входной ток:	
для JK-триггера	< -10 мА
для RS-триггера	< -1,2 мА
для D-триггера	< -0,8 мА
Длительность фронтов и среза входного импульса:	
для триггеров	< 150 нс
для логических элементов	< 500 нс
Емкость нагрузки	< 150 пФ
Тепловое сопротивление кристалл-среда	80 °С / Вт
Температура окружающей среды	- 45...+ 70 °С