


К204ЛИ1

Микросхема представляет собой логический элемент И. Содержит 11 интегральных элементов. Корпус штырьковый с 14 выводами.

Условное графическое обозначение К204ЛИ1



Назначение выводов: 2 — выход Y1; 3, 11 — общие; 4 — вход X3; 6 — выход Y2; 8 — вход X2; 9, 13 — напряжение питания; 14 — вход X1.

Электрические параметры

Напряжение управления	-0,3...3 В
Амплитуда входного напряжения	≤ 3,5 В
Амплитуда выходного напряжения	≥ 1,4 В
Мощность потребления	≤ 18 мВт
Частота входного сигнала	≤ 3 МГц
Длительность входных импульсов	≤ 1 мкс
Время перехода из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня	≤ 0,1 мкс