



Рис. 55

Таблица 30

Исполнение	Сопротивление обмотки, Ом	Ток, мА		Рабочее напряжение, В
		срабатывания	отпускания	
РФ4.510.113-00	153...187	78	5	24,3...29,7
РФ4.510.113-01	90...110	105	6	19...26
РФ4.510.113-02	4500...5500	16	1,6	144...176

Таблица 31

Режим коммутации		Род тока	Частота срабатываний, Гц	Число коммутационных циклов
Ток, А	Напряжение, В			
0,001...0,1	6...30	Постоянный	5	10 ⁶
0,1...1	6...30		1	5·10 ⁴
1...2	6...30		1	2,5·10 ⁴
0,1...0,3	30...220	Переменный	1	2,5·10 ⁴
0,1...1	6...115		1	2,5·10 ⁴